

Alimentatore dimmerabile TE20-300650TRI Multicorrente per LED a corrente costante . Potenza max. 20W. Alimentazione 220+240Vca 50/60Hz. CE



TECNEL Tecnologie Elettroniche
Schio (VI) Tel - Fax 0445 576643

**Alimentatore Multicurrent per Led a Corrente Costante
Dimmerabile con Dimmer a TRIAC/MOSFET
Uscita : 300,350,400,450,500,550,600,650 mA - 20 W
RoHS **TE20-300650TRI** CE**

DESCRIZIONE
Alimentatore a corrente costante stabilizzata per l'alimentazione di lampade a led collegate in serie che richiedono una corrente costante da 300 mA a 650 mA . L'alimentatore è protetto da cortocircuito, sovratensione, sovraccarico e aumento anomalo di temperatura. Quando interviene la protezione viene interrotta l'alimentazione, che sarà automaticamente ripristinata quando viene a cessare la causa che ha determinato l'intervento della protezione.

INSTALLAZIONE
L'alimentatore è idoneo esclusivamente per lampade a Led in corrente continua per le quali è necessario rispettare la polarità nel collegamento, come da schema riportato sul retro. Il dispositivo è solo per uso interno (grado di protezione IP20) e può lavorare ad una temperatura compresa fra -20° e +45°C. La massima lunghezza dei cavi che alimentano i led non deve superare i 2m per rientrare nelle normative imposte dalla marcatura CE.

SELEZIONE CORRENTE D' USCITA

I (out)	V (out)	1	2	3
300mA	9+42V	↓	↓	↓ ON
350mA	9+42V	↓	↓	↑
400mA	9+42V	↓	↑	↓
450mA	9+42V	↓	↑	↑
500mA	9+40V	↑	↓	↓
550mA	9+36V	↑	↓	↑
600mA	9+33V	↑	↑	↓
650mA	9+30,5V	↑	↑	↑

UM 19/06/23

N.B.: Selezionare il corretto valore di corrente di uscita prima di procedere al collegamento.

